ПЕРЕДАЮЩИЙ МОДУЛЬ ДЛЯ АФАР L - ДИАПАЗОНА

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Выходная мощность, не менее, Вт …….…….… 200

Диапазон рабочих частот, МГц …… 1215 - 1400

Диапазон переключения фазы, град ……...… 0 - 360

Шаг переключения фазы, град ……..…….. 6

Коэффициент усиления, дБ ……..…….....…….. 25 ± 1

КПД, не менее, % ……..…… 30

Номинальное рабочее напряжение, В …… 30

Габаритные размеры, мм …….…… 300 x 110 x 50

Охлаждение – принудительное воздушное,
суммарная рассеиваемая мощность не более, Вт ……... 350

Модуль L-диапазона предназначен для работы в составе АФАР и твердотельных радиопередающих устройств.

ОАО «НИИ Микроприборов им. Г.Я. Гуськова»
124460, г. Москва, Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д.1, стр.1
Тел.: (499) 735 45 86, Факс: (499) 735 44 66